



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ПЕЧНОЙ РАЗЪЕМ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

1. Назначение и область применения:

- 1.1 Печной разъем скрытой установки ПРОГРЕСС (далее - изделие/изделия), предназначен для работы в сетях переменного тока с напряжением 230В $\pm 10\%$ и частотой 50 Гц. Подробные характеристики изделия представлены в Таблице 1.
- 1.2 По требованиям безопасности, изделие соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011.
- 1.3 По требованиям электромагнитной совместимости, изделие соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011.
- 1.4 По требованиям ограничения применения опасных веществ, изделие соответствует Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016.
- 1.5 Изделие предназначено для скрытой установки внутри жилых, общественных и коммерческих учреждений.

2. Комплектность:

печной разъем в сборе - 1 шт;
упаковка - 1 шт.

3. Монтаж и подключение:

- 3.1 Монтаж и подключение изделия, должен осуществляться только квалифицированным персоналом.
- 3.2 Перед подключением изделия, убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В $\pm 10\%$, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
- 3.3 Отключите питание сети.
- 3.4 Освободите изделие от упаковки и извлеките вилку разъема из розетки разъема.
- 3.5 Подключение розетки разъема:
- вывернуть центральный винт и снять верхнюю крышку изделия;
 - присоединить контакты сетевого кабеля, просунув их зачищенные концы в пазы контактных зажимов, внутреннего механизма изделия (далее - механизм);
 - заземляющий провод, зафиксировать в контактном зажиме, обозначенном соответствующим знаком;
 - затянуть винты контактных зажимов механизма;
 - установить механизм, в заранее подготовленное углубление;
 - зафиксировать механизм, фиксирующими лапками, с помощью стопорных винтов, затянув их до упора;
 - установить верхнюю крышку изделия на место и зафиксировать центральным винтом.

3.6 Подключение вилки разъема:

- вывернуть центральный винт и снять верхнюю крышку изделия;
- присоединить контакты питающего кабеля, просунув зачищенные концы в пазы контактных зажимов изделия;
- заземляющий провод, зафиксировать в контактном зажиме изделия, обозначенном соответствующим знаком;
- затянуть винты контактных зажимов изделия;
- закрепить питающий кабель, фиксатором в основании корпуса изделия;
- установить верхнюю крышку изделия на место.

4. Требования безопасности и техническое обслуживание:

- 4.1 При эксплуатации, изделие можно сочетать с любыми видами не горючих материалов, пригодных для монтажа.
- 4.2 При эксплуатации необходимо располагать изделие вдали от источника образования пыли и в месте с нормальным уровнем влажности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- монтаж изделия, чистка и замена при подключенном электропитании сети;
- эксплуатация изделия с механическими повреждениями;
- подключение изделия к поврежденной электропроводке;
- эксплуатация изделия с превышением параметра: Номинальная сила тока, указанного в Таблице 1.

5. Транспортировка и хранение:

- 5.1 Транспортировка изделий, допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 5.2 Хранение изделий, осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -40 до +50°C и относительной влажности 98% при 25°C. При хранении на стеллажах упаковки с изделиями должны быть сложены не более чем в 5-6 рядов по высоте.

6. Утилизация:

- 6.1 Печной разъем скрытой установки ПРОГРЕСС не содержит вредных веществ и утилизация изделия осуществляется в соответствии с правилами утилизации бытовой электротехники.

Таблица 1. Основные характеристики

Артикул	3182410
Номинальное напряжение, В	250
Номинальная сила тока, А	32
Способ монтажа	скрытый
Заземляющий контакт	есть
Тип контактного зажима	винтовой
Материал корпуса	PVC не горючий
Материал основания	PVC не горючий
Материал контактной группы	медь
Диапазон сечений присоединяемого проводника, мм ²	0.75-4.00
Цвет корпуса	белый
Степень защиты от влаги и пыли, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Количество циклов вкл.-выкл.	5000
Предельный срок хранения до ввода в эксплуатацию	5 лет

Номер партии:	Наименование торговой организации:
Подпись продавца:	Дата продажи:



www.progress-co.ru

