

1. Назначение и область применения:

- 1.1 Светодиодный светильник ПРОГРЕСС FIX с датчиком движения (далее - изделие/изделия), предназначен для работы в сетях переменного тока с напряжением 230В $\pm 10\%$ и частотой 50 Гц. Подробные характеристики изделия представлены в Таблице 1. Все указанные характеристики являются номинальными и могут отличаться в пределах $\pm 20\%$, в зависимости от состояния сетей и партии продукции.
- 1.2 По требованиям безопасности, изделие соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011.
- 1.3 По требованиям электромагнитной совместимости, изделие соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011.
- 1.4 По требованиям ограничения применения опасных веществ, изделие соответствует Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016.
- 1.5 Изделие предназначено для внутреннего освещения объектов, общественного назначения.

2. Комплектность:

- светильник - 1 шт;
- дюбель - 2 шт;
- шуруп - 2 шт.

3. Монтаж и подключение:

- 3.1 Монтаж и подключение изделия, должен осуществляться только квалифицированным персоналом.
- 3.2 Перед подключением изделия, убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В $\pm 10\%$, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
- 3.3 Отключите питание сети.
- 3.4 Освободите изделие от упаковки.
- 3.5 Присоедините подготовленные концы проводов питающего кабеля изделия, к сетевому кабелю 230В $\pm 10\%$ с помощью клеммного зажима (в комплект не входит) или иным способом, обеспечивающим надежный контакт и заземление.
- 3.6 Установите изделие на монтажную поверхность и закрепите с помощью специальных крепежных элементов, поставляемых в комплекте с изделием.
- 3.7 Регулировка датчика движения не требуется, заводские настройки указаны в п. 6.

4. Требования безопасности и техническое обслуживание:

- 4.1 Изделие может быть установлено на любых пригодных для монтажа поверхностях, в том числе деревянных.
- 4.2 При эксплуатации необходимо располагать изделие вдали от источника образования пыли и в месте с нормальным уровнем влажности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- монтаж изделия, чистка и замена при подключенном электропитании сети;
- эксплуатация изделия с разбитым или треснувшим рассеивателем и другими механическими повреждениями;
- подключение изделия к поврежденной электропроводке.

5. Транспортировка и хранение:

- 5.1 Транспортировка изделий, допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 5.2 Хранение изделий, осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -40 до +50°C и относительной влажности 98% при 25°C. При хранении на стеллажах упаковки с изделиями должны быть сложены не более чем в 5-6 рядов по высоте.

6. Утилизация:

- 6.1 Светодиодный светильник ПРОГРЕСС FIX с датчиком движения является экологически чистым источником света и не содержит вредных веществ и утилизация изделия осуществляется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

Таблица 1. Основные характеристики

Артикул	63183-8	63183-12	63183-15	63183-18	63283-8	63283-12	63283-15	63283-18
Номинальная мощность, Вт	8	12	15	18	8	12	15	18
Световой поток, макс. Лм	800	1200	1500	1800	800	1200	1500	1800
Цветность *	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Материал корпуса	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Материал рассеивателя	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP
Тип рассеивателя	матовый	матовый	матовый	матовый	матовый	матовый	матовый	матовый
Рабочая температура, °C	от +1 до +40	от +1 до +40	от +1 до +40	от +1 до +40	от +1 до +40	от +1 до +40	от +1 до +40	от +1 до +40
Коэффициент пульсации, %	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Угол рассеивания, °	180	180	180	180	180	180	180	180
Тип светодиодов	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD
Степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Тип датчика движения	микроволновой	микроволновой	микроволновой	микроволновой	микроволновой	микроволновой	микроволновой	микроволновой
Способ монтажа	наружный	наружный	наружный	наружный	наружный	наружный	наружный	наружный
Габариты, ДхШхВ, мм	140x140x60	140x140x60	160x160x60	160x160x60	175x85x55	175x85x55	200x100x55	200x100x55

* 6500 - ХОЛОДНЫЙ СВЕТ

Технические параметры:

- номинальное напряжение: 230В $\pm 10\%$. Частота 50 Гц;
- индекс цветопередачи Ra: ≥ 80 ;
- степень защиты от влаги: IP65;
- класс энергоэффективности: А;
- климатическое исполнение: УХЛ4;
- класс защиты от поражения эл. током: 1;
- параметры датчика движения:
 - дальность действия: 5 м;
 - время задержки: 15-30 сек;
 - угол обзора датчика движения: до 360°;
 - минимальный уровень освещенности: 20lux;
- расчетный срок службы: 30 000 часов;
- цвет корпуса: белый;
- время включения: без задержки.

7. Условия предоставления гарантии:

- 7.1 Благодарим Вас за то, что вы приобрели это изделие ПРОГРЕСС, изготовленное и испытанное с применением высочайших стандартов качества. Гарантийный срок на изделие, составляет 24 месяца со дня его продажи.
- 7.2 Возврату и/или обмену подлежат не работающие изделия при отсутствии видимых физических повреждений.
- 7.3 Возврат и/или обмен осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать номер партии, наименование торговой организации, дату), наличии печати торговой организации, в которой было приобретено изделие, а так же подпись продавца. Изделие подлежит возврату и/или обмену при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 7.4 Возврат и/или обмен предлагает тестирование изделия на работоспособность.
- 7.5 Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:
 - имеющие видимые физические повреждения корпуса.
 - вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.
 - вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых.
 - вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.
- 7.6 Все выше изложенные гарантии действуют в рамках законодательства государств-членов ЕАЭС о защите прав потребителей.
- 7.7 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться а адрес торговой организации, в которой было приобретено изделие.

Номер партии:	Наименование торговой организации:
Подпись продавца:	Дата продажи:



www.progress-co.ru