



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

СВЕТИЛЬНИК GX53 ВСТРАИВАЕМЫЙ

1. Назначение и область применения:

- 1.1 Светильник GX53 ПРОГРЕСС (далее - изделие/изделия), предназначена для работы в сетях переменного тока с напряжением 230В $\pm 10\%$ и частотой 50 Гц. Подробные характеристики изделия представлены в Таблице 1.
- 1.2 По требованиям безопасности, изделие соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011.
- 1.3 По требованиям электромагнитной совместимости, изделие соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011.
- 1.4 По требованиям ограничения применения опасных веществ, изделие соответствует Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016.
- 1.5 Изделие предназначено для общего и декоративного освещения.

2. Комплектность:

- светильник - 1шт;
- упаковка - 1шт.

3. Монтаж и подключение:

- 3.1 Монтаж и подключение изделия, должен осуществляться только квалифицированным персоналом.
- 3.2 Перед подключением изделия, убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В $\pm 10\%$, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
- 3.3 Отключите питание сети.
- 3.4 Освободите изделие от упаковки.
- 3.5 Присоедините подготовленные концы проводов питающего кабеля изделия, к сетевому кабелю 230В $\pm 10\%$ с помощью клеммного зажима (в комплект не входит) или иным способом обеспечивающим надежный контакт и заземление.
- 3.6 Установите изделие в предварительно подготовленный проем, соответствующий установочному габариту изделия, указанному в Таблице 1.

4. Требования безопасности и техническое обслуживание:

- 4.1 При установке, изделие можно сочетать с любыми видами материалов, пригодных для монтажа, в том числе деревянными.
- 4.2 При эксплуатации необходимо располагать изделие вдали от источника образования пыли и в месте с нормальным уровнем влажности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- монтаж изделия, чистка и замена при подключенном электропитании сети;
- эксплуатация изделия с разбитым или треснувшим рассеивателем и другими механическими повреждениями;
- подключение изделия к поврежденной электропроводке;
- очистка рассеивателя агрессивными моющими средствами и химикатами.

5. Транспортировка и хранение:

- 5.1 Транспортировка изделий, допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 5.2 Хранение изделий, осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -40 до +50°C и относительной влажности 98% при 25°C. При хранении на стеллажах упаковки с изделиями должны быть сложены не более чем в 5-6 рядов по высоте.

6. Утилизация:

- 6.1 Светильник GX53 ПРОГРЕСС является экологически чистым источником света и не содержит вредных веществ и утилизация изделия осуществляется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

Таблица 1. Основные характеристики

Артикул	60110-1	60110-2	60110-3	60110-4
Тип присоединяемого цоколя	GX53	GX53	GX53	GX53
Максимальная мощность, Вт	20	20	20	20
Цвет корпуса	белый	хром	золото	матовый хром
Материал корпуса	металл	металл	металл	металл
Материал основания	ABS	ABS	ABS	ABS
Рабочая температура, °C	от +1 до +40	от +1 до +40	от +1 до +40	от +1 до +40
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20
Способ монтажа	встроенный	встроенный	встроенный	встроенный
Внешний размер, мм	Ø106	Ø106	Ø106	Ø106
Размер монтажного проема, мм	Ø90	Ø90	Ø90	Ø90

Технические параметры:

- номинальное напряжение: 230В $\pm 10\%$. Частота 50 Гц;
- класс энергоэффективности: А;
- климатическое исполнение: УХЛ4;
- класс защиты от поражения эл. током: 1;
- расчетный срок службы: 30 000 часов;
- время включения: без задержки.

7. Условия предоставления гарантии:

- 7.1 Благодарим Вас за то, что вы приобрели это изделие ПРОГРЕСС, изготовленное и испытанное с применением высочайших стандартов качества. Гарантийный срок на изделие, составляет 24 месяца со дня его продажи.
- 7.2 Возврату и/или обмену подлежат не работающие изделия при отсутствии видимых физических повреждений.
- 7.3 Возврат и/или обмен осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать номер партии, наименование торговой организации, дату), наличии печати торговой организации, в которой было приобретено изделие, а так же подпись продавца. Изделие подлежит возврату и/или обмену при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 7.4 Возврат и/или обмен предлагает тестирование изделия на работоспособность.
- 7.5 Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:
 - имеющие видимые физические повреждения корпуса.
 - вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.
 - вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых.
 - вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.
- 7.6 Все выше изложенные гарантии действуют в рамках законодательства государств-членов ЕАЭС о защите прав потребителей.
- 7.7 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться а адрес торговой организации, в которой было приобретено изделие.

Номер партии:	Наименование торговой организации:
Подпись продавца:	Дата продажи:



www.progress-co.ru

